



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV

ISOLAMETRE /MEGOHMMETRE NUMERIQUE



MESURE D'ISOLEMENT			
RENSION DE MESURE (V)	GAMME DE MESURE (MΩ)	RESOLUTION AFFICHAGE (MΩ)	PECISIONS
50	0.01 à 19.99	0.01	± 2%
	20 à 49.9	0.1	± 5%
	50 à 99.9	0.1	± 2%
100	0.01 à 19.99	0.01	± 2%
	20 à 99.9	0.1	± 2%
	100 à 199.9	0.1	± 5%
250	0.01 à 19.99	0.01	± 2%
	20 à 199.9	0.1	± 2%
	200 à 249	1	± 2%
	250 à 499	1	± 5%
500	0.01 à 19.99	0.01	± 2%
	20 à 199.9	0.1	± 2%
	200 à 499	1	± 2%
	500 à 999	1	± 5%
1000	0.01 à 19.99	0.01	± 2%
	20 à 199.9	0.1	± 2%
	200 à 999	1	± 2%
	1000 à 1999	1	± 5%

Tension en circuit ouvert:

tension d'essai nominale -0% +10%

Courant de court circuit: 3,0

mA <à 500V tension d'essai <2,0 mA à 50, 100, 250, les tensions d'essai 1000V

Courant d'essai nominale:

<2.17mA sur 230kΩ; 1 mA à 1kW par Vnom (autres)

Protection de la sécurité:

L'appareil donne un message d'erreur d'affichage de > 30V présence de tension des entrées